

Aide Pédagogique Combat CM1.

Mission Surveiller

- À partir de la fin de l'explication de la Caisse à sable.
 - Désignation de 2 Gv par le CDG pour destruction de la CAS
 - Demander à l'Adjoint de mettre le reste du groupe en Disposition de combat.
 - **Ne pas oublier de se mettre en disposition de combat soi-même avec les 2 GV** qui ont détruit la CAS.
-

- Une fois le groupe rassemblé en dispo prêt à progresser, appeler les 2 CDeq et l'Adjoint pour donner son DPIF. (⚠ Attention Formation colonne ≠ ligne)
 - Les conduites à tenir pour les passages de trouées peuvent être données à ce moment. (*flash pour les trouées de moins de X mètres et perroquet/tiroir pour les trouées de plus de X mètres*)
 - Laisser les 2 CDeq répercuter leurs ordres. (PIF)
 - Une fois les deux équipes prêtes, Appel Radio pour compte rendu de départ au CDS (⚠ Attention aux indicatifs indiqués sur l'OI).
 - Une fois l'appel terminé, le groupe peut débiter la progression.
-

Progression :

- La **progression** doit être relativement **rapide** et le plus **fluide** possible dans les cadres d'ordre pour montrer **l'aisance de commandement** à l'examineur et gagner un maximum de temps sur la phase de surveillance.
- La grande partie des points n'est pas sur la phase de progression !
- Eviter d'utiliser les passages de trouées de différentes manières pour **ne pas embrouiller les membres du groupe.**
- ⚠ À l'inverse d'une certaine vidéo démonstrative, le CDG et l'Adjoint ne traverse pas les trouées en même temps !
- Dans la mesure où vous seriez hésitant sur votre position au cours de la progression, rien ne vous empêche de stopper le

dispositif et de vous déplacer légèrement avec votre Adjoint pour confirmer (ou pas) le sens de marche du groupe.

Arrivée aux abords de la zone de surveillance :

- Donner le FAFH pour se poster. (Il est préférable de tomber en garde sur une formation en ligne ! **Cependant le terrain commande, s'adapter en fonction de ce dernier.**)
 - Une fois en place, donner un ZMC à l'Adjoint qui se chargera de le retransmettre à un CDeq tandis que le CDG transmet un ZMC à l'autre CDeq.
 - Une fois les deux CDeq prêts, le CDG sans délais va chercher un Gv pour aller reconnaître la futur zone d'installation de ses 2 équipes (Checker s'il n'y a pas de pièges, bien regarder au sol, rechercher de bons masques pour les les personnels des deux équipes).
 - Une fois la zone reconnue, revenir au niveau du groupe pour aller placer sa première équipe ainsi que la seconde.
 - Redonner un nouveau ZMC sur la nouvelle zone d'installation.
 - **Appel radio !! Compte rendu au CDS. Dispositif sommaire de surveillance en place, emd surveiller dans un délais de X minutes .(Checker sur sa montre le temps qu'il reste pour finir la mission et donner un délai cohérent)**
 - Fin de l'appel radio, SMEPP2. C'est le moment d'**utiliser les jumelles** (checker la LOF) et faire son schéma P.37 dans le carnet de combat en simultanée.
 - Appeler les 2 CDeq et l'Adjoint pour leurs donner le SMEPP2 accompagné du schéma pour qu'ils imprègnent bien le dispositif. ZMSPCP (mission statique) pour les deux équipes.
 - Une fois que les 2 CDeq ont répercutés leurs ordres (PMSPCP) aux Gv.
 - **Appel radio !! Compte rendu au CDS. Dispositif de surveillance 100% prêt emd surveiller l'objectif.**
-

- **HYPOTHÈSE 1** : L'examineur va appeler son meilleur plastron qui peut soit dépasser la LOF, soit faire feu sur le groupe. **Le CDG n'est pas un GV !!** Son rôle est de **commander ses deux équipes** pour mettre le plastron hors d'état de nuire par la voix en donnant l'ordre de faire feu !! Ne pas rester statique à l'arrière ni se mettre totalement à découvert, **rendre compte sans délais au CDS de la prise à partie et de l'état du groupe. Dans quelle direction précise est parti l'ENI, était-il seul ? Véhiculé ? Armé lourd ou léger ?, son état SAN ?**
- **HYPOTHÈSE 2** : Idem H1, Si le plastron reste debout face au groupe ou sur demande du CDS à la radio, une rupture de contact peut être envisager. **Le CDG donne ses ordres** rapidement en désignant une première équipe en appui et l'autre équipe pour un bond en arrière de 10 - 15 mètres, (toujours fonction du terrain) jusqu'à rupture du contact ENI. Emprunter le chemin de repli. **Si le temps le permet, rendre compte de la situation au CDS.**